

О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 4 мая 2012 г. № 442

Постановление · № 141 · от 14.02.2026 · Правительство Российской Федерации · Действует без изменений

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОТ 14 ФЕВРАЛЯ 2026 Г. № 141

МОСКВА

О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 4 мая 2012 г. № 442

Правительство Российской Федерации постановляет:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Правила полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 4 мая 2012 г. № 442 "О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 23, ст. 3008; 2013, № 1, ст. 68; 2017, № 23, ст. 3323; 2018, № 34, ст. 5483; № 39, ст. 5970; 2023, № 23, ст. 4140; 2024, № 36, ст. 5482; № 45, ст. 6825; № 53, ст. 8750).

2. Признать утратившими силу:

абзац тридцать восьмой подпункта "б" пункта 2 изменений, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2024 г. № 1479 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2024, № 45, ст. 6825);
подпункт "а" пункта 4 изменений, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации по вопросам дистанционного управления технологическими режимами работы и эксплуатационным состоянием линий электропередачи, оборудования и устройств объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2024 г. № 1937 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам дистанционного управления технологическими режимами работы и эксплуатационным состоянием линий электропередачи, оборудования и устройств объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2024, № 53, ст. 8750).

Председатель Правительства
Российской Федерации М.Мишустин

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 14 февраля 2026 г. № 141

ИЗМЕНЕНИЯ,

которые вносятся в Правила полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии

1. Абзац седьмой пункта 1 дополнить словами ", в периоды, когда в отношении таких территорий не действует установленный Правительством Российской Федерации запрет на осуществление майнинга цифровой валюты (в том числе участие в майнинг-пуле)".

2. В подпункте "б" пункта 35 слова "системный оператор" заменить словами "субъект оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике".

3. В пункте 36¹:

а) в абзаце третьем слова "системным оператором (субъектом оперативно-диспетчерского управления в технологически изолированной территориальной электроэнергетической системе)" заменить словами "субъектом оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике";

б) абзац четвертый дополнить словами ", и требования к заполнению указанных форм".

4. В пункте 37:

а) в абзаце первом слова "системным оператором (субъектом оперативно-диспетчерского управления в технологически изолированной территориальной электроэнергетической системе)" заменить словами "субъектом оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике";

б) после абзаца третьего дополнить абзацем следующего содержания:

"В случае если это предусмотрено требованиями субъекта оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике, сетевая организация разрабатывает графики аварийного ограничения с разделением для периодов года (не более 2), указанных в требованиях субъекта оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике, с учетом сезонного изменения нагрузки потребления энергопринимающих устройств потребителей и необходимости обеспечения фактической возможности реализации аварийных ограничений в заданном субъектом оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике объеме.";

в) абзац четвертый дополнить словами ", максимальная мощность которых составляет 150 кВт и более и которые присоединены к объектам электросетевого хозяйства на уровне напряжения 6 кВ и выше, за исключением энергопринимающих устройств, указанных в абзаце шестом настоящего пункта";

г) после абзаца четвертого дополнить абзацем следующего содержания:

"В графики ограничения режима потребления не подлежат включению энергопринимающие устройства населения и приравненных к нему категорий потребителей, указанных в приложении № 1 к Основам ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 г. № 1178 "О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике", если такие энергопринимающие устройства используются исключительно для коммунально-бытовых нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской или коммерческой (профессиональной) деятельности.";

д) абзацы шестой и десятый признать утратившими силу.

5. Дополнить пунктами 37¹ - 37³ следующего содержания:

"37¹. При разработке графиков ограничения режима потребления и внесении в них изменений в соответствии с пунктом 39¹ настоящих Правил включение в такие графики энергопринимающих устройств потребителей осуществляется с соблюдением следующей приоритетности (в порядке убывания):

энергопринимающие устройства, с использованием которых осуществляются майнинг цифровой валюты (в том числе участие в майнинг-пулах) и (или) деятельность оператора майнинговой инфраструктуры на территориях, указанных в абзаце седьмом пункта 1 настоящих Правил; энергопринимающие устройства, присоединенные к электрической сети по четвертой категории надежности электроснабжения;

энергопринимающие устройства, с использованием которых осуществляются майнинг цифровой валюты (в том числе участие в майнинг-пулах) и (или) деятельность оператора майнинговой инфраструктуры на территориях, не указанных в абзаце седьмом пункта 1 настоящих Правил, а также энергопринимающие устройства потребителей, осуществляющих следующие виды экономической деятельности - сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство,

добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства, транспортировка и хранение, строительство, торговля оптовая и розничная, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов, деятельность в области информации и связи;
иные энергопринимающие устройства, не указанные в абзацах втором - четвертом настоящего пункта.

Между потребителями, указанными в абзаце четвертом настоящего пункта, приоритетность включения в графики ограничения режима потребления принадлежащих им энергопринимающих устройств по видам экономической деятельности, указанным в абзаце четвертом настоящего пункта, не устанавливается.

37². При разработке графиков временного отключения потребления и внесении в них изменений в соответствии с пунктом 39¹ настоящих Правил включение в такие графики энергопринимающих устройств потребителей осуществляется с соблюдением следующей приоритетности (в порядке убывания):

энергопринимающие устройства, присоединенные к электрической сети по четвертой категории надежности электроснабжения;

энергопринимающие устройства потребителей, в отношении которых имеется техническая возможность дистанционного ввода в действие таких графиков с питающих центров или из центра управления сетями сетевой организации;

иные энергопринимающие устройства потребителей, не указанные в абзацах втором и третьем настоящего пункта.

На территориях, указанных в абзаце седьмом пункта 1 настоящих Правил, при разработке графиков временного отключения потребления и внесении в них изменений включение в такие графики энергопринимающих устройств, с использованием которых осуществляются майнинг цифровой валюты (в том числе участие в майнинг-пулах) и (или) деятельность оператора майнинговой инфраструктуры, осуществляется в рамках групп энергопринимающих устройств, определенных с учетом приоритетности, установленной абзацами вторым - четвертым настоящего пункта, в первоочередном порядке по отношению к энергопринимающим устройствам иных потребителей электрической энергии.

37³. При разработке графиков аварийного ограничения определение сетевой организацией потребителей, включаемых в такие графики, распределение между ними требуемых объемов аварийных ограничений и определение очередности включения потребителей в графики аварийного ограничения осуществляются сетевой организацией с соблюдением требований, предусмотренных пунктами 37 - 37² настоящих Правил и правилами разработки и применения графиков аварийного ограничения режима потребления электрической энергии (мощности) и использования противоаварийной автоматики, утверждаемыми федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики в сфере топливно-энергетического комплекса."

6. В пункте 38:

а) в абзаце шестом слово "соответствующим" исключить;

б) абзац восьмой дополнить словами "(далее - штаб по обеспечению безопасности электроснабжения)";

в) абзац девятый признать утратившим силу;

г) дополнить абзацем следующего содержания:

"В случаях, указанных в пункте 38¹ настоящих Правил, суммарная величина аварийных ограничений на территории соответствующего субъекта Российской Федерации может быть увеличена по сравнению с величинами, предусмотренными настоящим пунктом, по решению штаба по обеспечению безопасности электроснабжения."

7. Дополнить пунктом 38¹ следующего содержания:

"38¹. В случае если объемов аварийных ограничений, предусмотренных требованиями субъекта оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике на разработку графиков аварийного ограничения (в том числе с учетом заданного субъектом оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике распределения объемов аварийных ограничений по отдельным энергоузлам (энергорайонам) и (или) местам электрической сети), недостаточно для предотвращения развития и ликвидации нарушений нормального режима работы линий электропередачи и электросетевого оборудования, не относящихся к объектам диспетчеризации, или обеспечения возможности замены энергопринимающих устройств потребителей, в отношении которых введены в действие графики аварийного ограничения, на другие энергопринимающие устройства, включенные в такие графики, при длительном сохранении причин, послуживших основанием для введения в действие графиков аварийного ограничения, сетевая организация вправе инициировать разработку графиков аварийного ограничения в объемах, превышающих объемы, предусмотренные требованиями субъекта оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике.

Предложение сетевой организации о разработке графиков аварийного ограничения в объемах, превышающих объемы, предусмотренные требованиями субъекта оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике, должно в том числе содержать требуемую величину аварийных ограничений и ее обоснование.

Решение о необходимости разработки графиков аварийного ограничения в объемах, превышающих объемы, предусмотренные требованиями субъекта оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике, принимается штабом по обеспечению безопасности электроснабжения по результатам рассмотрения указанного предложения сетевой организации.

Указанное решение должно содержать требования к объемам, времени и местам ввода аварийных ограничений, определяемые на основании требований субъекта оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике и предложения сетевой организации и обеспечивающие: разработку графиков аварийного ограничения в объемах, превышающих объемы, предусмотренные субъектом оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике (в том числе по отдельным энергоузлам (энергорайонам) в пределах территории субъекта Российской Федерации и (или) местам электрической сети - в объемах не менее объемов, указанных в требованиях субъекта оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике); реализацию указанных в требованиях субъекта оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике объемов аварийных ограничений за предусмотренное указанными требованиями время ввода аварийных ограничений.

В случае принятия штабом по обеспечению безопасности электроснабжения указанного в настоящем пункте решения графики аварийного ограничения разрабатываются сетевой организацией в соответствии с таким решением."

8. В пункте 39:

- а) в абзаце первом слово "соответствующим" исключить;
- б) в абзаце четвертом слова "системного оператора (субъекта оперативно-диспетчерского управления в технологически изолированной территориальной электроэнергетической системе)" заменить словами "субъекта оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике".

9. Пункт 39¹ изложить в следующей редакции:

"39¹. В случае существенного изменения режима работы энергопринимающих установок потребителей, включенных в утвержденные графики аварийного ограничения, снижения или увеличения потребления электрической энергии и (или) мощности энергосистемы, в том числе в связи с завершением технологического присоединения к электрическим сетям и вводом в работу новых энергопринимающих устройств потребителей, возникновения (угрозы возникновения) дефицита электрической энергии и мощности или дефицита пропускной способности в контролируемых сечениях и на отдельных участках электрической сети, обусловленного в том числе

длительным аварийным (неотложным) ремонтом объектов по производству электрической энергии и (или) объектов электросетевого хозяйства, решение о необходимости внесения изменений в утвержденные графики аварийного ограничения принимается субъектом оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике на основании оценки расчетов электроэнергетического режима и анализа угрозы возникновения дефицита электрической энергии и мощности, дефицита пропускной способности в контролируемых сечениях и на отдельных участках электрической сети.

Решение о необходимости внесения изменений в утвержденные графики аварийного ограничения принимается сетевой организацией в случаях:

существенного изменения режима работы энергопринимающих установок потребителей, включенных в утвержденные графики аварийного ограничения;

появления у указанных в абзаце третьем настоящего пункта потребителей или потребителей, энергопринимающих устройства которых технологически присоединены к объектам электросетевого хозяйства или энергопринимающим устройствам, включенным в графики аварийного ограничения, электроприемников аварийной брони в соответствии с актами согласования технологической и (или) аварийной брони, электроснабжение которых осуществляется от линий электропередачи, включенных в графики аварийного ограничения, при выделении таких электроприемников на отдельные питающие линии в соответствии с пунктом 37 настоящих Правил;

завершения технологического присоединения к электрическим сетям и ввода в работу новых энергопринимающих устройств потребителей;

необходимости изменения субъектного состава потребителей и (или) перечня энергопринимающих устройств и питающих их линий электропередачи или фидеров, включенных в графики аварийного ограничения;

необходимости перераспределения объемов аварийных ограничений между потребителями, включенными в графики аварийного ограничения.

Указанные в абзацах первом и втором настоящего пункта решения о необходимости внесения изменений в утвержденные графики аварийного ограничения подлежат согласованию со штабом по обеспечению безопасности электроснабжения, за исключением не требующих такого согласования решений о внесении в утвержденные графики аварийного ограничения следующих изменений:

изменение наименования организации потребителя, наименования подстанции, наименования и (или) номера фидера (присоединения), включенных в графики аварийного ограничения;

изменение способа ввода отключения по графику временного отключения потребления или времени отключения нагрузки потребления;

перераспределение нагрузки между энергопринимающими устройствами одного потребителя, включенными в график аварийного ограничения, без изменения объема аварийных ограничений в отношении такого потребителя.

Внесение изменений в утвержденные графики аварийного ограничения в случаях, предусмотренных абзацами первым - одиннадцатым настоящего пункта, осуществляется сетевой организацией на основании требований к объемам, времени и местам ввода аварийного ограничения, определенных субъектом оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике.

В случаях, предусмотренных абзацем первым пункта 38¹ настоящих Правил, внесение изменений в утвержденные графики аварийного ограничения осуществляется по инициативе сетевой организации на основании решения штаба по обеспечению безопасности электроснабжения.

Указанное решение должно соответствовать требованиям, предусмотренным абзацами четвертым - шестым пункта 38¹ настоящих Правил.

Изменения, вносимые в утвержденные графики аварийного ограничения в соответствии с настоящим пунктом, должны быть согласованы сетевой организацией с субъектом оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике до утверждения таких изменений.

Порядок и сроки согласования или принятия штабом по обеспечению безопасности электроснабжения решений, предусмотренных настоящим пунктом, а также порядок и сроки согласования с субъектом оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике и утверждения изменений, вносимых в графики аварийного ограничения, определяются правилами разработки и применения графиков аварийного ограничения режима потребления электрической энергии (мощности) и использования противоаварийной автоматики, утверждаемыми федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики в сфере топливно-энергетического комплекса."

10. В пункте 40:

а) в абзацах первом и втором слово "соответствующим" исключить;

б) абзац четвертый изложить в следующей редакции:

"При введении в действие графиков аварийного ограничения ограничение (отключение) подачи электрической энергии в отношении энергопринимающих устройств потребителей осуществляется с соблюдением требований к объемам, местам и времени ввода аварийных ограничений, указанных в диспетчерской команде (распоряжении) субъекта оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике, и приоритетности, предусмотренной пунктами 37¹ и 37² настоящих Правил.;"

в) дополнить абзацем следующего содержания:

"При необходимости замены энергопринимающих устройств потребителей, в отношении которых введены в действие графики аварийного ограничения, на другие энергопринимающие устройства при длительном сохранении причин, послуживших основанием для введения в действие графиков аварийного ограничения, сетевая организация самостоятельно определяет и реализует очередность включения (отключения) присоединений и замены энергопринимающих устройств, в отношении которых введены аварийные ограничения, на другие энергопринимающие устройства, включенные в графики аварийного ограничения, с соблюдением заданных диспетчерским центром объемов и мест ввода аварийных ограничений и требований, предусмотренных абзацем четвертым настоящего пункта."

11. В пункте 41 слова "графиков временного отключения потребления" заменить словами "графиков аварийного ограничения".

12. В пункте 44 слова "соответствующий субъект" заменить словом "субъекта".

13. В абзаце первом пункта 45 слово "соответствующему" исключить.

14. Абзац четвертый пункта 46 после слов "субъекта оперативно-диспетчерского управления" дополнить словами "в электроэнергетике".

15. В пункте 48 слово "субъекты" заменить словом "субъект".

16. В абзаце первом пункта 49 слова "созданного в соответствующем субъекте Российской Федерации," исключить.

17. В пункте 51 слова ", созданного в соответствующем субъекте Российской Федерации," исключить.